

M740 "Le Gestionnaire"



# M740

Le M740 est un poste numérique multiligne et multitouche, idéal pour les utilisateurs devant traiter un grand nombre d'appels. Outil à la fois complet et performant,

le M740 est simple d'utilisation grâce à sa nouvelle ergonomie de navigation de type téléphone GSM. C'est bien le Gestionnaire !

En effet, l'organisation des touches du M740 s'inspire de l'ergonomie des terminaux mobiles avec des touches de navigation facilitant l'accès aux menus : 4 touches de direction et une touche centrale "OK" pour valider une saisie ou un choix. Ce terminal est le premier de la gamme à proposer la fonction mains libres Full Duplex, et la prise casque.

CONNEXITY

EADS  
TELECOM

# M740 "Le Gestionnaire"

## Présentation

Mode mains libres lors d'un appel entrant ou rappel du dernier numéro composé (Bis)



Afficheur

Voyant message (Signalisation appel entrant et notification message)

Touches programmables et afficheur d'icônes

Touche libération

Touche programmation

Microphone (mode mains libres)

Touche secret

Touche R (Flashing)

Touche ☒ (Accès direct à la messagerie vocale)

Touche haut-parleur

Navigateur

Touche répertoire

## Description

- Terminal numérique
- Utilisation avec toutes les plates-formes des gammes M6500 IP PBX et Succession 6500
- Liaison numérique à 80 Kbit/s
- Raccordement par une paire téléphonique
- Distance maximum du poste numérique à la plate-forme PBX :
  - 1 000 mètres en câble 4/10
  - 1 800 mètres en câble 6/10
- Cordon de raccordement déconnectable équipé d'une prise type RJ 45 (adaptateurs et autres cordons disponibles séparément)
- Dimensions :  
L x P x H : 170 x 235 x 90 mm
- Poids : 827 g
- 2 coloris : blanc glacier/bleu nuit

ou bleu anthracite/bleu nuit

- 2 types de combinés (nordique ou latin)
- Fixation murale optionnelle

## Points forts

- 10 touches programmables avec signalisation par icônes
- Mains libres Full Duplex / écoute amplifiée avec signalisation par voyant LED
- Touche secret avec voyant LED associé
- Un voyant message / signalisation appel entrant
- Fonction interphonie
- 16 mélodies de sonnerie
- Ergonomie avec navigateur
- Prise casque avec détection automatique et réglage du volume

- Communication au casque avec possibilité de supervision au combiné
- Notification de message\*
- Rappel direct Messagerie Vocale par touche ☒\*
- Un journal des appels reçus (les 50 derniers)\*
- Un journal des appels émis (les 10 derniers)\*
- Un répertoire privé de 20 numéros\*
- Une sonnerie privilège

\*À partir de la version logicielle système R1.3

PS9342AAA01

**EADS Defence and Security Networks**

Rue J.P. Timbaud - BP 26  
78392 Bois d'Arcy Cedex - France  
Tél : 33 (0)1 34 60 80 20  
Fax : 33 (0)1 34 60 88 21  
[www.eads-telecom.com](http://www.eads-telecom.com)

Copyright© 2001 EADS Defence and Security Networks - Ce document ne peut être considéré comme contractuel.  
Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable, reproduction interdite.  
Connexity est une marque déposée de EADS Defence and Security Networks. EADS est une marque déposée de EADS N.V.  
Succession est une marque déposée de Nortel Networks.